Elenco delle parti: QUADRI-UNDA 541

No	Denominazione	Tipo	Prezzo
1	Trasformatore d'antenna o. L	U 7002.4-7/6	
2	" o. m.	U 7002.4-3/4/5	
3	" o. c. 2	U 7002.4-2/1	
4	" o. c. 1	U 7002.4-9/8	
5	Bobina oscillatrice o. l.	U 7002.4-15/14	
6	" o. m.	U 7002.4-12/13	
7	" o. c. 2	U 7002.4-11/10	
8	" o. c. 1	U 7002.4-16/17	
9	Trasformatore m. f.	U 6006	
10	" m. f.	U 6006	
11	Filtro 450 Kc	U 1501	
12	Trasformatore d'alimentazione	U 4203	
13	" d'uscita	U 5203	
14	Condensatore variabile	D 5416.12	
15-19	Compensatori	U 2001	
20	"	U 2003	
21-22	"	U 2001	
23	Condensatore a mica 150pF	D 4102.4	
24	" 25pF	M 25±10%	
25	" 85pF	M 85±2.5%	
26	" 400pF	M 400±2.5%	
27	" 2Kpf	M 2K±2.5%	
28	" 4Kpf	M 4K±2.5%	
29	Condensatore a carta 200pF	D 1401.2	
30	" 1Kpf	D 1401.5	
31	" 2Kpf	D 1401.6	
32-35	" 10Kpf	D 1401.10	
36	" 25Kpf	D 1401.12	
37-38	Condensatore a carta 50Kpf	D 1401.52	
39	" 100Kpf	D 1401.50	
40	" 250Kpf	D 1401.54	
41	Condens. elettrolitico 16+8 m.f.	D 2008.50	
42	" 4 m.f.	D 2014.41	
43	" 25 m.f./15V	D 2014.9	
44	Potenziometro 0.5 M Ohm	L 30.104	
45	" 0.5 M Ohm	L 30.105	
46	Resist. a corda flessibile 40 Ohm	U 40	
47	Resistenza chimica 20KOhm- 2W	O	
48	" 2MOhm-½W	O	
49 50	" 1MOhm-½W	O	
51	" 500KOhm-½W	O	
52	" 250KOhm-½W	O	
53-55	" 50KOhm-½W	O	
56	" 10KOhm-½W	O	
57	" 4KOhm-½W	O	
58-60	Commutatore d'onda	U 7002	
61	Interruttore generale	L 30.104	
62	Altoparlante dinamico	U 3203	
63	Cambio tensioni V	U 1001	
64	Cambio tensioni III	U 1002	
65	Indicatore sintonia	L 91-40 m A 3000Ohm	
66	Lampadina d'illuminazione	V 743W	
67	" p. indicatore sintonia	V 745B	
—	Cono per altoparlante	UC 3203	
—	Quadrante di cristallo	U 8002.1	
—	" (piano Montreux)	U 8002.01	

Prezzi senza impegno e salvo disponibilità.

Tensioni: misurati fra la massa ed i piedini delle valvole.

Valvola	Catodo	Griglia	Schermo	Placca osc.	Placca	Filamento
6K8-G	—	2,9	105	107	285	6,2
6K7-G	—	2,9	105	—	285	6,2
6Q7-G	1,8	—	—	—	135	6,2
6V6-G	—	16,5	305	—	300	6,2
80	—	—	—	—	—	305

Corrente anodica totale: ca. 68 MA. Tensione anodica totale: ca. 420 V.